

ПАСПОРТ

на изделие медицинской техники

Название	Щелевая лампа
Модель	SL-P-04
Серийный номер	_____
Год выпуска	_____
Производитель	Швабе, ОАО «ЗОМЗ», Россия
Представитель в России	ООО ИнтерОПТИК-Сервис

1. Технические характеристики:

Увеличение микроскопа пятиступенчатое, крат	5,6	9	14	22	35
Поле зрения, мм	32	19,6	12,5	8	5
Увеличение окуляров, крат	12,5				
Изменение величины изображения щели, мм: - по длине дискретно - по ширине плавно	0,2; 1; 3; 5; 8; 14 от 0 до 14				
Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм	от 56 до 72				
Диоптрийная регулировка окуляров, дптр	от - 6 до + 6				
Расположение осветителя	нижнее				
Вращение щели, в град.	от 0 до 180				
Светофильтры	Синий, пурпурный, зеленый, прозрачный				
Источник света	Галогенная лампа 12В 30 В.А				
Перемещение щелевой лампы, мм: - от врача к пациенту - вправо-влево - вертикально	90 100 30				
Перемещение подбородника лицевого установка по высоте, мм	50				
Габаритные размеры, мм: - щелевой лампы - блока питания	475x385x600 230x145x80				
Асферическая линза для исследования глазного дна (входит в комплект)	60 дптр				
Напряжение питания сети, В	220				
Частота, Гц	50				
Потребляемая мощность, В·А	75				
Класс защиты, от поражения электрическим током, ГОСТ Р 50267.0-92	1 класс, тип В				
Габаритные размеры лампы, не более, мм	475x385x600				
Габаритные размеры блока питания, не более, мм	230x145x80				
Масса лампы, не более, кг	16				
Масса блока питания, не более, кг	1,0				
Средний срок службы, лет	6				

2. Соответствие нормативным документам

сертификат соответствия РОСС ИР.АЮ40.В21354
ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р 50267.0-92
соответствует директиве 93/42/ЕЕС

3. Стандартный комплект поставки:

Лампа щелевая.....	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Комплект сменных частей.....	1 комплект
Комплект ЗИП	1 комплект
Комплект документации	1 комплект
Комплект упаковок	1 комплект

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи прибора поставщиком, а при отсутствии отметки поставщика в паспорте прибора - с момента продажи прибора представителем производителя. В течение гарантийного срока производитель (через своего представителя) обязуется бесплатно устранять любые неисправности, являющиеся следствием производственных дефектов. Срок гарантии продлевается на время нахождения оборудования в гарантийном ремонте.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- несоблюдение пользователем или третьими лицами предписаний инструкции по эксплуатации, хранению и транспортировке изделия, выполнение непредусмотренных инструкцией действий;

- наличие механических повреждений корпуса прибора, датчиков, шнуров и иных частей; трещин, сколов и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких или низких температур, резких перепадов давления или температуры; попадание инородных тел, непредусмотренных веществ или живых существ в корпус прибора; нормальный износ изделия или его частей при правильной эксплуатации; неисправности, вызванные перегрузками или несоответствием параметров электропитания требованиям инструкции по эксплуатации (в т. ч. отсутствием заземления);
 - повреждения быстроизнашивающихся частей, частей с ограниченным сроком службы или расходных наличие следов вскрытия корпуса прибора или датчиков, попытки самостоятельного ремонта или изменения конструкции прибора; отсутствие на приборе серийного номера, наличие следов его модификации или его несовпадение с серийным номером, указанным в паспорте прибора;
- Также гарантия не распространяется на профилактику изделия и чистку внутренних частей.

5. Общие меры предосторожности при работе с медицинским электрооборудованием.

Данный прибор является точным электронно-оптическим оборудованием. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по установке и использованию.

5.1. Пользоваться данным оборудованием должен только врач или квалифицированный персонал, прошедший обучение.

5.2. Устанавливая прибор, помните о нижеследующем:

Прибор должен располагаться так, чтобы на него не попадали брызги воды.

Прибор следует предохранять от неблагоприятного воздействия перепадов атмосферного давления, температуры, влажности, вентиляции, прямых солнечных лучей, пыли, химикатов, паров и газов.

Прибор следует предохранять от наклонов, вибраций и ударов (в том числе и при транспортировке).

Не устанавливайте прибор вблизи мест хранения химикатов и источников газа.

Проверьте соответствие напряжения, тока и мощности сети параметрам прибора.

Правильно подсоедините заземляющий провод.

5.3. Перед использованием прибором выполните следующие действия.

Проверьте правильность присоединения заземляющего провода.

Проверьте правильность и надежность всех соединений проводов.

Проверьте нормальное и безопасное включение всех частей при включении прибора.

При наличии аварийных устройств (пожарная сигнализация и т.д.) поддерживайте их в состоянии готовности к работе.

5.4. Во время работы с прибором помните следующее.

Ведите постоянное наблюдение за состоянием прибора и пациента.

При отклонениях от нормального режима работы прибора или при ухудшении состояния пациента прекратите эксплуатацию прибора и немедленно отключите электропитание, обеспечив безопасность пациента.

5.5. После окончания работы с прибором соблюдайте следующее правила.

При отсоединении провода от электрической розетки не дергайте за него.

После использования протрите провода и принадлежности и храните их в требуемом порядке.

Поддерживайте чистоту прибора для сохранения его постоянной работоспособности.

При обнаружении неисправности прибора составьте отчет и свяжитесь с представителем поставщика или фирмы-изготовителя. Не производите ремонт самостоятельно.

Не изменяйте конструкцию прибора.

Проверка и техническое обслуживание

Регулярно проводите техническое обслуживание прибора и его частей.

При эксплуатации после долгого перерыва проверьте надежность и безопасность работы прибора и всех его частей.

Дата поставки, печать и подпись Поставщика

ООО ИнтерОПТИК-Сервис «__» _____ 20__ г. _____ (Иванидзе Н.В.)

М.П.